

SR-821-H/K

按鍵型門禁控制器/讀頭

WWW.035531234.com



鵬達電話器材有限公司

Soyal (03)553-1234



A Classic controller lasts forever.

- 雙色LED及聲響辨識功能。
- 可搭配軟體，提供門禁、考勤、薪資、圖控功能。
- 內建數位介面，選配模組可提供樓控、語音、印表或字幕機輸出。
- 連續3次密碼輸入錯誤鍵盤自動鎖住30秒，可防止嘗試以密碼開門。
- 內建看門狗，自我偵測防止當機。



SR-821-H/K

按鍵型門禁控制器/讀頭

產品規格 SR-821-H (控制器)

感應頻率	125kHz .EM Standard	13.56MHz .ISO14443A
資料傳輸標準	客製化 .Indala Prox	客製化 .ISO15693 .DESFire .ISO7816 .FeliCa™ .NFC
感應距離	10-18 cm	2-8 cm
消耗功率	<3W	
通訊介面	RS-485	
傳輸速率	9600 bps(N,8,1)	
工作電壓	9-16VDC	
DI輸入(點)	開門按鈕/門位偵測	
使用環境	-20. C to +60. C	
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600 Sec.	
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.	
使用人數	M4/M8 M6	1,024 (單機/連線模式) 65,000 (單機模式)
進出記錄	1,200 (限M4/M8)	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes (限M4/M8)	
樓層管制	樓層32層, 使用者1,024人	
萬年曆	Yes (限連線模式)	

狀態顯示(mm)	1組雙色LED+1組蜂鳴器
串列通訊輸出	Yes (選購: 321L485) (與警報輸出共點)
時段管制	11組/63組 (需接多門連網控制器)
外殼材質	ABS外殼/橡膠按鍵
顏色	深灰/銀色
外型尺寸(mm)	111(L)X77(W)X26(H)
重量(g)	100±10

SR-821-K (WG讀頭)

感應頻率	125kHz .EM Standard	13.56MHz .ISO14443A
資料傳輸標準		客製化 .ISO15693 .PSAM .DESFire .NFC
工作電壓(mm)	9-16VDC	10-24VDC
感應距離	10-18cm	3-8cm
讀寫功能	Read Only	Read/Write
消耗功率	<1W	
通訊介面	Wiegand, ASYNC, ABA-II (客製化)	
使用環境	-20. C to +60. C	
按鍵材質	橡膠	
外型尺寸 (mm)	111(L)X77(W)X26(H)	
重量(g)	90±10	

產品尺寸 (mm)

